

## Przycisk przywoławczy z dodatkowym gniazdem przycisku gruszkowego Nr artykułu: 846235

### Dane elektryczne

Napięcie robocze: 24 V DC  $\pm$ 15%  
Prąd spoczynkowy: maks. 20 mA  
Prąd roboczy: maks. 30 mA

### Dane konstrukcyjne

Wymiary (LxBxT): 81 mm x 81 mm x ok. 25 mm  
Montaż: puszka podtynkowa fi 60 lub adapter natynkowy  
Nośnik: płyta montażowa  
Gniazdo: DIN, 7-biegunowe

### Funkcjonalność

- nadawanie przywołania czerwonym przyciskiem
- kontrola wyciągnięcia wtyczki
- światło uspokajające (czerwona LED)
- nocne światło orientacyjne
- przywołanie alarmowe / asysty
- sygnalizacja optyczna
- gniazdo przyłączeniowe dla przycisku gruszkowego (8445911/6, 8446111/6) albo łacznika akustycznego lub aparatury medycznej)
- wysłanie przywołania przy wyciągnięciu wtyczki przycisku gruszkowego (8445911/6, 8446111/6)
- przyłączenie do przycisku drzwiowego 846181/846080                      wzgl.
- salowej lampy sygnalizacyjnej 846040/846050
- montaż w normalnej puszcze 55 podtynkowej lub natynkowej

### Zakres dostawy:

- zespół, zgodnie z opisem w/w numeru artykułu
- łącznie z płytą centralną z wybranego programu osprzętu
- bez ramki

