

Przycisk pneumatyczny**Art. Nr.: 735150****Uwagi ogólne**

Każdemu przyciskowi pneumatycznemu można przydzielić tylko jeden numer sali wzgl. przyłączyć go do modułu salowego. Przyłącza się go bezpośrednio do przewidzianych w tym celu zacisków modułu salowego wzgl. do przewodów magistrali salowej. Każdy przycisk pneumatyczny otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali (patrz poniższa tabela). Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania jako wezwanie z sali, wezwanie z łóżka lub wezwanie z WC. Przycisk pociągany należy skompletować z odpowiednią płytą centralną. Do zakresu dostawy należy 2 m węża pneumatycznego z gruszką gumową.

Dane techniczne

Dane ogólne	Wartości
Napięcie zasilania	24 V DC +/-10%
Pobór prądu	20 mA
Stopień ochrony	IP 20

Okablowanie

- przyłączamy tylko magistralę danych (**t, d**) i zasilanie: **+24V, GND**

Sugerowane przewody:

- YTKSY 3x2x0,5mm (2 wolne)

Tabela adresów

Adres	Funkcja
0	Wezwanie 1 z WC
1	Wezwanie 2 z WC
2	Wezwanie 3 z WC
3	Wezwanie 4 z WC
4	Wezwanie 5 z WC
5	Wezwanie 6 z WC
6	Wezwanie z łóżka 1-1
7	Wezwanie z łóżka 2-1
8	Wezwanie z łóżka 3-1
9	Wezwanie z łóżka 4-1
A	Wezwanie z łóżka 5-1
B	Wezwanie z łóżka 6-1
C	Wezwanie 1 z sali
D	Wezwanie 2 z sali
E	Wezwanie 3 z sali
F	Wezwanie 4 z sali

Przyciski nie wymagają programowania, a jedynie ustawienia przełącznika adresów. Jeśli wezwanie ma być wskazywane np. jako wezwanie z łóżka 1, to należy przełącznik adresów ustawić na adres „6” i nie zmieniać go więcej.

Przy stosowaniu przycisku pneumatycznego w łazience / WC zaleca się pozostawienie adresu „0” (ustawienie fabryczne).

Jeśli w łazience/WC stosuje się więcej przycisków, to adresy należy odpowiednio dopasować.

Na aktualny adres przełącznika adresów wskazuje strzałka, nadrukowana na metalowej płytce. Nie wolno ustawiać takiego samego adresu na kilku przyciskach, tzn. adres „Wezwanie 2 z sali” można w sali przydzielić tylko raz.

Dotyczy to także innych przypadków. Nieprzestrzeganie powyższego powoduje wadliwe działanie.

Wszystkie wezwania, oprócz wezwań z łóżek (adresy 6 do B) zbierane są do dalszego przesłania, jako sygnał zbiorczy.