

## **Przycisk przywoławczy/lekarza (przycisk niebieski, LED niebieski)** **Nr artykułu: 846101/846222**

### **Dane elektryczne**

Napięcie robocze: 24 V DC  $\pm$ 15%  
Prąd spoczynkowy: maks. 1 mA  
Prąd roboczy: maks. 10 mA

### **Dane konstrukcyjne**

Wymiary (LxBxT): 81 mm x 81 mm x ok. 25 mm  
Montaż: puszka podtynkowa fi 60 lub adapter natynkowy  
Nośnik: płytki montażowa

### **Funkcjonalność**

- nadawanie przywołania czerwonym przyciskiem
- lampka uspokajająca (czerwona LED)
- nocne światło orientacyjne
- wezwanie asysty(alarmowe)
- przyłączenie do przycisku drzwiowego 846181/846080 lub
- salowej lampy sygnalizacyjnej 846040/846050
- sygnalizacja optyczna
- montaż w normalnej puszcze podtynkowej fi 60 lub natynkowo

### **Zakres dostawy:**

- zespół, zgodnie z opisem w/w numeru artykułu
- łącznie z płytą centralną z wybranego programu osprzętu
- bez ramki

