

3.2.17 Lampy i wyświetlacze

Salowy wyświetlacz lekarza

Nr artykułu: 846800

Dane elektryczne

Napięcie robocze: 24 V DC $\pm 15\%$

Prąd roboczy: ok. 200 mA

Dane konstrukcyjne

Wymiary (LxBxT): 81mm x 81 mm x ok. 30 mm

Montaż: puszka podtynkowa fi 60 lub adapter natynkowy

Nośnik: płyta montażowa

Funkcjonalność:

- wyświetlacz cyfrowy do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania
- ysterowanie przez centralkę grupową lub jednostkę centralną
- możliwe stosowanie także w połączeniu z modułem elektroniki / salową lampą sygnalizacyjną albo przyciskami przywoławczymi/kasującymi 846080
- cyfrowe wskazanie

Zakres dostawy:

- zespół, zgodnie z powyższym opisem artykułu
- łącznie z płytą centralną z wybranego programu osprzętu
- bez ramki

